

ELECTRA LIGHT

RIBALTA LED DECOR 10MM



MANUAL DO USUÁRIO

Referências Técnicas:

Alimentação de energia: AC 110V/240V 50/60Hz – 50W fonte de alimentação de comutação..

Fonte de Luz: 252 LEDs de 10mm, 30° ou 45° (107 Vermelho 72 Verde 72 Azul).

Sinal: DMX 512. Diversos equipamentos podem ser conectados e trabalhar em linha.

Sistema de mudança de cor RGB pode criar inúmeras cores.

Programa Build-in.

Controle: DMX512/Auto/Main-follow.

Estrutura: Preta.

Índice de Proteção: IP54 – pode ser usado em ambientes externos.

Locais de aplicação: prédios, estúdios de televisão, palco, etc.

Montagem: fixa no chão.

Menu:



A B C D

A. Menu acima

B. Menu abaixo

C. Função acima

D. Função abaixo

Os botões A e B são utilizados para procurar opção do menu, enquanto os botões C e D são utilizados para configurar os parâmetros de cada função.

LED Display

| NO. | DISPLAY | FUNÇÃO |
|-----|---------|--|
| 1 | A001 | Estado DMX e configuração DMX (001-512) |
| 2 | R001 | Brilho vermelho entre o fraco forte (0-255) |
| 3 | G001 | Brilho verde entre o fraco forte (0-255) |
| 4 | B001 | Brilho azul entre o fraco forte (0-255) |
| 5 | ST01 | Configuração de velocidade Estrobo de lento para rápido (0-30) |
| 6 | TL01 | Define a velocidade do estrobo e altera o modo de cor (0-30) |
| 7 | SL01 | Define a velocidade da mudança de cor (0-30) |
| 8 | Sound | Função de ativação por som |

Canais DMX512 Channels: Modo 7 canais

| CANAL | VALOR | FUNÇÃO |
|-------|--------|--|
| CH1 | 0-255 | Dimmer inteiro entre o fraco forte |
| CH2 | 0-255 | Brilho vermelho entre o fraco forte |
| CH3 | 0-255 | Brilho verde entre o fraco forte |
| CH4 | 0-255 | Brilho azul entre o fraco forte |
| CH5 | 0-255 | Cor macro |
| CH6 | 10-255 | Estrobo de 0 a 20t/s |
| CH7 | 10-255 | Auto de cor a alteração de lento para rápido |