

ELECTRA  **LIGHT**®
QUALIDADE E CONFIABILIDADE ABSOLUTA

ELECTRA  **LIGHT**®
QUALIDADE E CONFIABILIDADE ABSOLUTA

Escritório: Rua Caminho do Pilar, 1665 - CEP: 09190-000
Manutenção: Rua Guaporé, 55 - CEP: 09190-240
Santo André - SP
Telefone: (+55 11) 4425-7841

www.electralight.com.br
vendas@electralight.com.br

Representante:

MANUAL

RIBALTA RGBW 36*3W



RIBALTA RGBW

INSTRUÇÕES DE USO E OPERAÇÃO

1) DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Robusta e construção em caixa de alumínio com proteção IP65, possui LEDs de 3W nas cores RGBW, garantindo um resultado de alta performance em instalações fixas e eventos. Bivolt automático 110/240V.

2) INFORMAÇÕES DO MENÚ:



NO.	DISPLAY	FUNÇÃO	VARIAÇÃO
1	A001	8 canais - Modo de Operação	001" 512
2	D001	16 canais - Modo de Operação	001" 512
3	CC50	Cores - opção de passo	01" 99
4	CP50	Cores - opção de passo - troca gradual	01" 99
5	DE50	Cores - chase	01" 99
6	BEBE	Cores - sound control	01—99
7	R255	Red	000" 255
8	G255	Green	000" 255
9	B255	Blue	000" 255
10	W255	White	000" 255
11	H255	Strobo	000" 255

3) SETUP DE CANAIS DMX

MODDO
08 CANAIS

CANAL	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Whole dimmer	R G B,W Linear dimmer From faint to bright
2	Strobe	R G B,W strobe From slow to fast
3	Function setting	0—80 DMX512 81—120 Jump change 121—160 gradual change,pulse change 161—200 Chase change 201—240 Jump change,gradual change pulse change Run change 241—255 Sound control
4	Function Speed	From slow to fast
5	R Dimmer	R Linear Dimmer From faint to bright
6	G Dimmer	G Linear Dimmer From faint to bright
7	B Dimmer	B Linear Dimmer From faint to bright
8	W Dimmer	W Linear Dimmer From faint to bright

MODDO
16 CANAIS

CANAL	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
1	Whole dimmer	R G B,W Linear dimmer From slow to fast
2	Strobe	R G B,W strobe From slow to fast
3	Function setting	0—80 DMX512 81—120 Jump change 121—160 gradual change,pulse change 161—200 Chase change 201—240 Jump change,gradual change pulse change Run change 241—255 Sound control
4	Function Speed	From slow to fast
5	R Dimmer	R Linear Dimmer From faint to bright
6	G Dimmer	G Linear Dimmer From faint to bright
7	B Dimmer	B Linear Dimmer From faint to bright
8	W Dimmer	W Linear Dimmer From faint to bright
9-12	RGBW Dimmer	2º group RGB Linear Dimmer From faint to bright
13-16	RGBW Dimmer	3º group RGB Linear Dimmer From faint to bright

4) ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Quando for requisitado o serviço técnico, entre em contato com seu representante ou assistência ao consumidor mais próximo **ELECTRAV LIGHT®**.

Para endereços, acesse nosso site: www.electralight.com.br

Será sempre necessário a cópia da **Nota Fiscal** do produto quando este for encaminhado para assistência técnica

Despesas de envio/transporte, são por conta do proprietário do produto.

Os problemas deverão ser descritos ao representante ou assistência técnica da **ELECTRAV LIGHT®**, além disso, deve-se anotar o número de série do equipamento, nome, endereço, telefone e e-mail atualizado do proprietário.

RESUMO TÉCNICO:

CANAI:	8/16 - Seleccionáveis
CONSUMO:	150 W
POTÊNCIA DO LED:	36*3W = 108W
TOTAL DE LED's	36 - (09 Red - 09 Green - 09 Blue - 09 White)
FUSÍVEL:	10 A
COMUNICAÇÃO:	DMX 512
ALIMENTAÇÃO:	110~240V (Automático)
FREQUÊNCIA:	50 ou 60 Hz
CONEXÕES:	Plug Blindado com trava.
PROTEÇÃO:	IP65 - Waterproof
MATERIAL INCLUSO:	01 Ribalta, 1 cabo sinal extra, 1 cabo de A/C extra 01 Manual de instruções
EMBALAGEM:	Box Papelão

Agradecemos por sua opção em adquirir nossos produtos.

Conheça nossa linha de equipamentos e acessórios e saiba porque o mercado profissional agora está optando por produtos **ELECTRAV LIGHT®** !

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

EMPRESA/NOME: _____
 ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____
 CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____
 TELEFONE: (____) _____ FAX: (____) _____
 E-MAIL: _____ CONTATO: _____
 CNPJ/CPF: _____ I.E./RG: _____
 DATA DE AQUISIÇÃO: ____/____/____ LOJA: _____

NÚMERO DE SÉRIE: _____